

ファームウェアバージョンの確認

ファームウェアアップデート作業前に、お手持ちのDR-100MKIIIのファームウェアバージョンを確認します。

1. 本体の電源を入れてください。
2. MENUボタンを押して、メニュー画面を表示します。
3. ホイールを回してシステム設定にカーソルを合わせ、ENTER/MARKボタンを押します。
4. ホイールを回して情報表示にカーソルを合わせ、ENTER/MARKボタンを押します。
5. ホイールを回して **ファームウェア** ページを表示します。ここで表示されるバージョンを確認してください。ここで表示されるバージョンが、これからアップデートしようとしているファームウェアバージョンと同じ、または新しい場合はアップデートの必要はありません。

ファームウェアアップデート手順

注意

ファームウェアアップデートは、内蔵バッテリーの電池残量が十分にある状態、もしくは別売の専用ACアダプター（TASCAM PS-P520E）から電源が供給されている状態か、パソコンとのUSBバスパワー接続状態で駆動している状態で行ってください。内蔵バッテリーの電池の残量が少ない状態では、アップデートは行えない仕様となっています。

1. TASCAMのウェブサイト（<https://tascam.jp/jp/>）より最新のファームウェアをダウンロードします。ダウンロードを行ったファイルがZIP形式等の圧縮ファイルの場合は解凍してください。
2. 本体にSDカードが挿入されていることを確認し、電源を入れて市販のUSBケーブルでパソコンに接続します。

注意

パソコンとの接続は、ハブを経由せずに直接接続してください。


3. システム設定画面の **USBストレージ** 項目を選択し、ENTER/MARKボタンを押すとパソコンと接続する確認画面が表示されます。



4. 「はい」を選択し、ENTER/MARKボタンを押します。USBストレージモードになり、パソコンと接続されます。



5. **“コンピュータ”** を開くと、パソコンのディスプレイ上に本機が **“DR-100MKIII”** というボリュームラベルの外部ドライブとして表示されます（本機でフォーマットした場合）。ダウンロードしたファームウェアをDR-100MKIII内にある **“UTILITY”** フォルダにコピーします。
6. コピーが終わったら、パソコンから本機を正しい手順で切り離してください。パソコン側での接続解除方法については、パソコンの取扱説明書をご覧ください。ENTER/MARKボタンを押し、ホーム画面に戻した後、本体の電源を切ります。
7. ENTER/MARKボタンと◀◀ボタンを同時に押しながら本体の電源を入れます。本体がアップデートモードで起動し、画面にアップデート用ファイルが表示されます。




注意

- この画面が表示されない時は、一旦電源を切って、ENTER/MARKボタンと◀◀ボタンを同時に押しながら再度電源を入れてください。ENTER/MARKボタンと◀◀ボタンは、この画面が表示されるまでしっかり押し続けてください。
- Macから本機の **“UTILITY”** フォルダにファームウェアをコピーした場合、ファームウェアのほかにファームウェアの名前の先頭に“.”がついたファイルが表示されることがあります。先頭に“.”のついていないファイルを選択してください。

メモ

- この画面には、本機の **“UTILITY”** フォルダ内にあるファームウェアアップデート用のファイルがリスト表示されます。上記の5.でコピーされたファームウェアも表示されます。アップデート用のファイルが無い場合は **No Update File** と表示されます。
- 画面は一例で、実際の表示とは異なります。

- ホイールを回してファームウェアを選択（反転表示）し、**ENTER/MARK**ボタンを押してください。以下の画面が表示されます。



左側に現在のバージョン、右側にアップデートするバージョンナンバーが表示されます。

メモ

画面は表示例で、実際の表示とは異なります。

- ENTER/MARK**ボタンを押すとアップデートを開始します。（アップデートを中止する場合は、**STOP [■]**ボタンを押してください。）
- アップデートが終了すると画面下に **アップデート完了** と表示した後、自動的に電源が切れますので、再度電源を入れてください。
- 「ファームウェアバージョンの確認」を参照して **バージョン** が最新のファームウェアとなっていることを確認してください。
以上で本機のアップデート作業は終了です。
- USBでパソコンと接続して本機の **UTILITY** フォルダー内にあるファームウェアアップデート用ファイルを削除してください。