


## ファームウェアバージョンを確認

ファームウェアのアップデート作業前に、お手持ちのIF-MTR32（マルチトラックレコーディングカード）のファームウェアバージョンを確認します。

### Version Information画面で確認する


1. メニュー画面 > System Setupメニュー > 「Version Information」をタップして、Version Information画面を表示します。




2. ここで表示されるIF-MTR32のファームウェアバージョンを確認してください。  
IF-MTR32のファームウェアバージョンが、これからアップデートしようとしているファームウェアバージョンと同じ、または新しい場合はアップデートの必要はありません。

### MULTI TRACK RECORDER-MENU画面で確認する

1. メニュー画面 > Recorder/Playerメニュー > 「Multi Track Recorder」をタップして表示したMULTI TRACK RECORDER画面右上の ボタンをMTR停止中にタップして表示します。




2. Versionボタンをタップして、IF-MTR32のファームウェアバージョン情報のウィンドウを表示します。




3. ここで表示されるIF-MTR32のファームウェアバージョンを確認してください。  
IF-MTR32のファームウェアバージョンが、これからアップデートしようとしているファームウェアバージョンと同じ、または新しい場合はアップデートの必要はありません。

## ファームウェアのアップデート手順

1. TASCAMのウェブサイト (<https://tascam.jp/jp/>) より最新のファームウェアをダウンロードします。  
ダウンロードを行ったファイルがZIP形式などの圧縮ファイルの場合は、解凍してください。
2. ダウンロードしたファームウェアをUSBメモリーのルートディレクトリー（一番上の階層）にコピーしてください。
3. 手順2.で作成したUSBメモリーを、トップパネルのUSB端子に挿入します。
4. メニュー画面 > System Setupメニュー > 「Firmware Update」をタップして、Firmware Update画面に切り換えます。




5. ファームウェアをアップデートするIF-MTR32のタブをタップします。
6. USBメモリーを認識し、ファームウェア用アップデートファイルを確認すると以下の画面が表示されます。



### メモ


- 上記の画面には、フロントパネルのUSB2.0端子に挿入されたUSBメモリーのルートフォルダー内にあるファームウェアアップデート用のファイルがリスト表示されます。上記の2.でコピーされたファームウェアが表示されます。
- 表示行はファームウェア最大5行です。表示最大行を超えるファイルがある場合には、リストを上下にスワイプしてください。
- 画面は一例で、SLOT 1 にIF-MTR32を装着し、SLOT2には何も装着していない時の例です。

7. アップデートするファームウェアをタップして選択すると、ファームウェアデータが自動的に展開されて以下の画面が表示されます。



左側に現在のバージョン、右側にアップデートするバージョンナンバーが表示されます。

8. アップデートの実施確認メッセージが表示されますので、UPDATEボタンをタップします。




### メモ

- アップデートの必要がない場合は、UPDATEボタンが表示されません。
  - CANCELボタンをタップすると、アップデートを取り消して、アップデートファイルの一覧表示に戻ります。
9. 再度アップデートの実施確認メッセージが表示されますので、UPDATEボタンをタップすると、しばらく起動画面が表示されてからアップデートを開始します。

### 注意

- アップデート中は電源を切断しないようにご注意ください。
- アップデート途中で電源が切断されると、起動できなくなる恐れがあります。

10. アップデートが完了すると、以下の画面が表示されます。



11. Sonicview本体のリアパネルのPOWERスイッチを使って、IF-MTR32を再起動します。
12. Sonicviewを再起動後、1ページ「ファームウェアバージョンを確認」を参照して、最新のファームウェアとなっていることを確認してください。  
以上でIF-MTR32のアップデート作業は終了です。
13. USBメモリー内にあるファームウェアアップデート用ファイルを削除してください。