





dBTechnologies AURORA NET の新バージョン (V1.1) より、ファームウェア アップデート機能が追加されました。これに併せて VIO シリーズすべてのモデルの、位相、入力感度、インパルス応答を見直して VIO シリーズ間の整合性を図り VIO FIRMWARE V2.0 へと進化しました。

アップデートは dBTechnologies AURORA NET を使用して簡単に行うことができます。

1. ファームウェアインストーラーをダウンロードします。
例) VIO 212L ダウンロードページ: https://tascam.jp/jp/product/vio_l212/download
2. dBTechnologies AURORA NET は V1.1 以上が必要です。V1.1 以前の場合はアップデートしてください。
https://tascam.jp/jp/product/dbtechnologies_aurora_net/download
3. ファームウェアインストーラーを実行します。
4. アップデートするすべての機器を RDNet ネットワークに接続します (dBTechnologies AURORA NET マニュアルの 16 ページ「オンライン接続」を参照してください)。
5. dBTechnologies AURORA NET を起動し、オンラインにします。
6. コントロールパネルの「FIRMWARE UPDATE」をクリックします。



7. dBTechnologies AURORA NET がアップデートするモデルを認識し、右の列に  アイコンで表示します。
8. アップデートを実行する製品をチェック  して選択し、 ボタンを押します。
9.  ボタンを押して、アップデートしたバージョンを確認します。

