

DV-RA1000HD メッセージ表

使用中、画面に以下のようなメッセージが表示されることがあります。メッセージが表示された時、以下の原因/対処を参考に操作することで、問題を解決できる場合があります。

	メッセージ	原因/対処
1	If you wanna use this function stop transport. 「トランスポート動作中は実行できない機能を選択しました。」	CANCELキーを押してポップアップを閉じてください。 STOPキーを押して、トランスポート（録音、再生など）を停止してから実行してください。
2	WORD clock does not match clock settings. 「リファレンスクロックをWORDに設定中、正しいWORDクロックが入力されていません。」	CANCELキーを押してポップアップを閉じてください。 入力しているワードクロックのサンプリング周波数の設定を確認してください。
3	Digital I/O clock does not match clock settings. 「リファレンスクロックをDINに設定中、DV-RA1000HDの動作FsとデジタルソースのFsがありません。」	CANCELキーを押してポップアップを閉じてください。 デジタル入力に接続しているデジタル機器のサンプリング周波数の設定を確認してください。
4	Clock has returned to normal state. 「クロックが外れている状態から正しいクロックを受信できる状態になりました。」	上記3の状態から正しいクロックを受信すると表示されます。 CANCELキーを押してポップアップを閉じてください。
5	C bit is different from the setting. 「デジタル入力（AES/EBUまたはCOAXIAL）設定時、DV-RA1000HDの動作モードとデジタル入力信号のCbit情報が合っていないです。」	CANCELキーを押してポップアップを閉じてください。 デジタル入力に接続しているデジタル機器のサンプリング周波数と量子化ビット数を確認してください。 問題がなければ、そのまま録音しても大丈夫です。
6	Digital input has no signal. 「デジタル入力を設定時、デジタル入力端子に信号がなにも入力されていません。」	CANCELキーを押してポップアップを閉じてください。 デジタル入力端子に信号を入力してください。
7	Digital input speed is illegal. 「デジタル入力設定時、実際に入力されている信号のFsとDV-RA1000HDの動作Fsが違います。」	CANCELキーを押してポップアップを閉じてください。 デジタル入力機器のサンプリング周波数を確認してください。
8	FAT could not be mounted. ... 「HDDのファイルシステムに障害がおきました。」	画面の指示に従って操作してください。 この状態でもODDモードのみの使用は可能です。 修理センターに問い合わせください。
9	HDD project can not be found. So cannot use this function. 「HDD上のプロジェクトが全て消された可能性があります。」	CANCELキーを押してポップアップを閉じてください。 HDDモードで新規にプロジェクトを作成してください。
10	--- Read error --- 「データの読み出しに失敗しました。」 --- Write error --- 「データの書き込みに失敗しました。」	CANCELキーを押してポップアップを閉じてください。 ファイルが壊れている可能性があります。エラーの発生した、トラックのファイルを削除してみてください。駄目な場合は、そのファイルを含むプロジェクトを削除してみてください。 問題が解決しない場合は、以下のことを確認してください。 -DVDの場合- ディスクの汚れや傷を確認してください。 問題がない場合は、ディスク書き換え回数制限を越えた可能性があります。その場合は、新しいディスクをご使用ください。 また、不用意な電源断で、ディスクのデータが壊れた可能性があります。その場合は、ディスクをフォーマットしてください（それまで記録したデータは失われます）。 また、ディスクの品質に問題がある可能性があります。異なるメーカーのディスクをご使用ください。 解決しない場合は、DV-RA1000HDの不具合の可能性があります。修理センターに問い合わせください。 -HDDの場合- DV-RA1000HDの不具合の可能性があります。修理センターに問い合わせください。

11	<p>Project could not be created. 「プロジェクトの作成に失敗しました。」</p> <p>Project could not be loaded. 「プロジェクトの読み出しに失敗しました。」</p> <p>Project could not be saved. 「プロジェクトの保存に失敗しました。」</p> <p>Project could not be deleted. 「プロジェクトの削除に失敗しました。」</p> <p>Audio file could not be created. 「オーディオファイルの作成に失敗しました。」</p> <p>Audio file could not be loaded. 「オーディオファイルの読み出しに失敗しました。」</p> <p>Audio file could not be saved. 「オーディオファイルの保存に失敗しました。」</p> <p>Audio file could not be deleted. 「オーディオファイルの削除に失敗しました。」</p>	<p>CANCELキーを押してポップアップを閉じてください。</p> <p>-DVDの場合-</p> <p>ディスクの傷や汚れを確認してください。 問題がない場合は、ディスク書き換え回数制限を越えた可能性があります。その場合は、新しいディスクをご使用ください。</p> <p>また、不用意な電源断で、ディスクのデータが壊れた可能性があります。その場合は、ディスクをフォーマットしてください(それまで記録したデータは失われます)。</p> <p>また、ディスクの品質に問題がある可能性があります。異なるメーカーのディスクをご使用ください。 解決しない場合は、DV-RA1000HDの不具合の可能性があります。修理センターに問い合わせください。</p> <p>-HDDの場合-</p> <p>DV-RA1000HDの不具合の可能性があります。修理センターに問い合わせください。</p>
12	<p>UDF could not be mounted. 「DVD±RWのファイルシステムがマウントできません。」</p> <p>Disc format failed. 「DVD±RWのフォーマットに失敗しました。」</p>	<p>CANCELキーを押してポップアップを閉じてください。 ディスクの傷や汚れを確認してください。 問題がない場合は、ディスク書き換え回数制限を越えた可能性があります。その場合は、新しいディスクをご使用ください。</p> <p>また、不用意な電源断で、ディスクのデータが壊れた可能性があります。その場合は、ディスクをフォーマットしてください(それまで記録したデータは失われます)。</p> <p>また、ディスクの品質に問題がある可能性があります。異なるメーカーのディスクをご使用ください。</p> <p>解決しない場合は、DV-RA1000HDの不具合の可能性があります。修理センターに問い合わせください。</p>
13	<p>--- ERROR --- Copy faild. 「コピーモードでコピー途中に問題が発生しました。」</p>	<p>CANCELキーを押してポップアップを閉じてください。</p> <p>-コピー先がCD/DVDの場合-</p> <p>ディスクの傷や汚れを確認してください。 問題がない場合は、ディスク書き換え回数制限を越えた可能性があります。その場合は、新しいディスクをご使用ください。</p> <p>ディスクのデータが壊れている可能性があります。その場合は、ディスクをフォーマットしてください(それまで記録したデータは失われます)。</p> <p>また、ディスクの品質に問題がある可能性があります。異なるメーカーのディスクをご使用ください。</p> <p>解決しない場合は、DV-RA1000HDの不具合の可能性があります。修理センターに問い合わせください。</p> <p>-コピー先がHDDの場合-</p> <p>DV-RA1000HDの不具合の可能性があります。修理センターに問い合わせください。</p>
14	<p>--- ERROR --- Delete faild. 「HDD to CDコピーで、ターゲットCDの消去中に問題が発生しました。」</p>	<p>CANCELキーを押してポップアップを閉じてください。 ディスクの傷や汚れを確認してください。</p> <p>問題がない場合は、ディスク書き換え回数制限を越えた可能性があります。その場合は、新しいディスクをご使用ください。</p> <p>また、ディスクの品質に問題がある可能性があります。異なるメーカーのディスクをご使用ください。</p> <p>解決しない場合は、DV-RA1000HDの不具合の可能性があります。修理センターに問い合わせください。</p>